

LINJAVAHVISTIMET

FP4IR

SÄHKÖPISTORASIAAN ASENNETTAVA
LINJAVAHVISTIN PIENTALOKÄYTTÖÖN.

LIITÄNNÄT IEC-LIITTIMIN.

VAHVISTUKSEN SÄÄTÖ 8-20 dB.



TYYPPI	FP4IR	
Sisäänmenot	kpl	1
Taajuusalue	MHz	VHF-UHF 40-860
Vahvistus	dB	8-20
Maksimi lähtötaso		98 dB
Kohina	dB	5
Ulostulot	kpl	1
HINTA	alv 0 %	

AI-SARJA

TYYPPI	AI-200		AI-400	
Sisäänmenot	kpl	1	1	
Taajuusalue	MHz	VHF 40-318	UHF 470-862	VHF 40-318
				UHF 470-862
Vahvistus	dB	-2-14	12-24	4-20
				16-28
Maksimi lähtötaso		102 dB		102 dB
Kohina	dB	<4,5	< 3,0	4,2
				3,3
Ulostulot	kpl	2		4
Esivahv.virransyöttö		-		-
Hinta	alv 0 %			



Pientalon linjavahvistimet F-liitännöillä.
Mukana asennusohjeet, kiinnitysruuvit ja -tulpat.

CA-SARJA

TYYPPI	CA-215		CA-210	
Sisäänmenot	kpl	1		1
Taajuusalue	MHz	VHF 40-400	UHF 470-862	VHF 40-400
				UHF 470-862
Vahvistus	dB	8-24	13-25	8-24
				13-25
Maksimi lähtötaso		102 dBµV		102 dBµV
Kohina	dB	< 4,5	< 3,0	< 4,5
				< 3,0
Ulostulot	kpl	2		2
Esivahv.virransyöttö		12V / 50mA		24V / 50mA
Hinta	alv 0 %			



Pientalon linjavahvistimet F-liitännöillä. Mukana
asennusohjeet, kiinnitysruuvit ja -tulpat.
Mallissa CA-210 virransyöttö esivahvistimelle
24V/50mA (Mallissa CA-215 12V/50mA).

TV/SAT LINJAVAHVISTIN



CA-220 on pientalon linjavahvistin TV ja satelliittikanaville.
TV-puolen sisääntulosta on mahdollista syöttää virta esivahvistimelle 24V/50mA.
Satelliittipuolella DC-läpisyöttö, DiSEqC ja 22KHz signaalin läpisyöttö mikropäälle.

TYYPPI	CA-220	
Sisään menot	kpl	2
Taajuusalue	MHz	TV 47-862
		SAT 950-2150
Vahvistus	dB	9-22
		12-25
Tiitti	dB	3
		8
Maksimi ulostulotaso		4 x 107 dBµV
Kohina	dB	< 6
		< 7
Esivahv. virransyöttö		24V / 50 mA
		-
DC-syöttö		-
		0-400 mA
DiSEqC / 22kHz läpi		-
		Kyllä
Ulostulot	kpl	4
Hinta	alv 0 %	